| POR<br>380-kV UW Audorf<br>/DA | -174.01- | 001a<br>WA120-48.00<br>DA/ | -288.92- | 002a<br>WA160-48.00<br>DA/ | -299.35- | 003<br>T<br>VK | -265.87- | 004<br>WA160-180<br>DA/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

4.4A 4.4B 8.1 Richtfunkstrecke

8.1 Richtfunkstrecke

ES/LWL ES/LWL

380-kV UW Audorf

Mast Nr.1a

Mast Nr.2a

Mast Nr.3

Mast Nr.4

| Gekreuzte Leitung |
|---|
| 220-kV-Ltg. Audorf-Kiel/Süd LH-13-207 |
| Tennet |
| Gekreuztes Seil: AY/AW110/33-19 sm:86.7 N/mm² |
| Durchhänge in m: f=49°+3.32; f'=5°+1.21 |
| Anmerkung: |

| Lastfall | Seil (m) | ermittelt (m) |
|---|---|---|
| ac f=80°/f=49° | 3.20 | 15.44 |
| ac f=50°/f=49° hg. | 3.20 | 11.48 |
| ac f -5°/f -5° | 3.20 | 11.83 |

| Gekreuzte Leitung |
|---|
| 110-kV-Ltg. Brachenfeld-Audorf LH-13-105 |
| Hanseaten AG |
| Gekreuztes Seil: links: AL/St 95/55R sm:52.5 N/mm² |
| Gekreuztes Seil: rechts: AL/ST 44/32 sm:46.1 N/mm² |
| Durchhänge in m: f=49°+7.42(links); f'=49°hg+7.29(rechts) |
| Anmerkung: |

| Lastfall | Seil (m) | ermittelt (m) |
|---|---|---|
| ac f=80°/f=49° | 3.20 | 23.63 |
| ac f=49°/f=49° hg. | 3.20 | 21.26 |
| ac f -5°/f -5° | 3.20 | 23.97 |

Flur 6 Gmkg. Osterrönfeld Gemeinde Osterrönfeld

Flur 6 Gmkg. Osterrönfeld Gemeinde Osterrönfeld

Flur 6 Gmkg. Osterrönfeld Gemeinde Schuldorf

Flur 6 Gmkg. Osterrönfeld Gemeinde Schuldorf

Flur 12 Gmkg. Schuldorf Gemeinde Schuldorf

Anlage 6.1
Blatt 1a/65

TenneT Taking power further

# 380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

# Längenprofil

## DECKBLATT

Neuplanung

POR Audorf - Mast Nr. 4 (380-kV-Ltg. Nr.305)

Maßstab der Längen 1 : 2000
der Höhen 1 : 200

| | | |
|---|---|---|
| DIN VDE-Bestimmung | : | DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eszone 2, Windzone 3); DIN VDE 0210/12.85 (Mast 002a - Mast 004) |
| Masttyp | : | D-2-D-2015.3 YE5 (Mast 001a-002a); D-2-D-000/C2 (Mast 003-004) |
| Beseilung | : | 2x3x4 565-AL1/72-ST1A, MZ5=23,0N/mm² (POR-Mast 001a); MZ5=46,0N/mm² (Mast 001a-Mast 002a) |
| Leiterseil | : | 2x3x4 AL/ST 564/72, MZ5=82 N/mm² (Mast 002a-Mast 004) |
| Erdseil | : | 2x 264-AL1/34-ST1A, dhgl. zu LS (Portal - Mast 002a); |
| Luftkabel/ sonstige Belegung | : | 2x Al/St 95/55, dhgl. zu LS (Mast 002a - Mast 004) |
| Kettenlänge | : | DA = ± 6.5m (3000N) - (POR+Mast 001a-002a);<br>VK = ± 4.20m (3600N) - (Mast 003); DA = ± 5.65m (4100N) - (Mast 004) |
| Seitliche Überhöhung | : | 16.8 m rechts – . – . – . – oder links – – – – – aufgenommen |

## Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

04.12.2015

i.V. i.A. Dr.

eqos Energie — Deutschland GmbH, Wahnfriedstraße 29, D-96450 Coburg, Geschäftsführung

Maßstab 1 : 2000 — Einheit Meter

| Nr. | Impl. Ltg. Nr.305 | 23.11.2015 | poka |
|---|---|---|---|
| | Impl. POR | 23.11.2015 | poka |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Bearb. | 23.11.2015 | poka |
| Gepr. | 01.12.2015 | lgr/neal |
| Norm | DIN EN 50341-3-4: 01/2011 | |
| Fachbereich TL | | |

TenneT Taking power further

| Zust. | Änderung | Datum | Name | Urspr. |
|---|---|---|---|---|